

ZESTAWIENIE OKABLOWANIA NEXO

Urządzenie	Do	Rodzaj przewodu	Ilość żył	Ilość przewodów
Panel LCD 8,4"	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Panel LCD 15,2"	Rozdzielnica Automatyki i Router/Switch	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Klawiatura strefowa	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
WPP / WPP LCD	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
WPX	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
WPD	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Czujnik temperatury	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Łącznik oświetleniowy	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Łącznik roletowy	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Punkt oświetleniowy	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	3x1,5; 3x2,5 4x1,5; 5x1,5 7x1,5	1
Napęd rolety	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	4x0,75; 4x1,0 4x1,5; 4x2,5 7x1,5	1
Gniazdo sterowane 230V	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	3x1,5; 3x2,5	1
Moduł IR	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Czujnik ruchu	Rozdzielnica Automatyki	YTDY, JY(ST)Y	4x0,5; 6x0,5; 8x0,5	1
Kontaktron	Rozdzielnica Automatyki	YTDY, JY(ST)Y	2x0,5; 4x0,5; 6x0,5	1
Kaseta VDIP	Rozdzielnica Automatyki i Router/Switch	UTP CAT 5e UTP CAT 5e żel	4x2x0,5; 4x2x0,8 4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Elektrozaczep	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	3x1,5; 3x2,5	1
Bramy	Rozdzielnica Automatyki	YTDY, UTP Cat 5e żel YDYżo, YDYpżo	8x0,5; 4x2x0,5 3x1,5; 3x2,5	1
Rekuperator	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Stacja pogodowa	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e żel	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Sygnalizator	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e; YTDY	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Centrala systemu	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo UTP CAT 5e	3x1,5; 3x2,5 4x2x0,5; 4x2x0,8	1 2
Rejestrator CCTV	Rozdzielnica Automatyki i Router/Switch	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Apart Multiroom*	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Centralka Lokalna	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Przycisk progr.	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Inne urządzenia RS485/Modbus	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1

Wszystkie urządzenia nieujęte w powyższym zestawieniu kablować UTP CAT 5e

* Max długość przewodu 15mb

ver. V2 rev17.10.18