

ZESTAWIENIE OKABLOWANIA NEXO

Panel LCD 15,2"	Rozdzielnica Automatyki i Router/Switch	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Klawiatura strefowa	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
WPP / WPP LCD / OLED	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
WPX	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
WPD	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Czujnik temperatury	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Łącznik oświetleniowy	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Łącznik roletowy	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Punkt oświetleniowy	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	3x1,5; 4x1,5	1
Napęd rolety	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	4x0,75; 4x1,0 4x1,5	1
Gniazdo sterowane 230V	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	3x2,5;	1
Moduł IR	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Czujnik ruchu	Rozdzielnica Automatyki	YTDY, JY(ST)Y	4x0,5; 6x0,5; 8x0,5	1
Kontaktron	Rozdzielnica Automatyki	YTDY, JY(ST)Y	2x0,5; 4x0,5; 6x0,5	1
Kaseta VDIP	Rozdzielnica Automatyki i Router/Switch	UTP CAT 5e UTP CAT 5e żel	4x2x0,5; 4x2x0,8 4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Elektrozaczep	Rozdzielnica Automatyki	YDYżo, YDYpżo YKYżo, OWYżo, OMYżo	3x1,5; 3x2,5; UTP/FTP/Ziemny	1
Bramy	Rozdzielnica Automatyki	YTDY, UTP Cat 5e żel YDYżo, YDYpżo	8x0,5; 4x2x0,5 3x1,5; 3x2,5	1
Rekuperator	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Stacja pogodowa	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e żel	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Sygnalizator	Rozdzielnica Automatyki	UTP CAT 5e; YTDY	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Rejestrator CCTV	Rozdzielnica Automatyki i Router/Switch	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	2
Multiroom*	Rozdzielnica Automatyki/TCP/IP	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Centrałka Lokalna	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Przycisk progr.	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Inne urządzenia RS485/Modbus	Rozdzielnica Automatyki lub Inne urządzenie TUKAN	UTP CAT 5e	4x2x0,5; 4x2x0,8	1
Wszystkie urządzenia nieujęte w powyższym zestawieniu kablować UTP CAT 5e Max długość przewodu 15mb				